

PROZESSBESCHREIBUNG	2
Lastgang - Tageslastgang	2
NACHRICHTENFORMATBESCHREIBUNG	3
UNB Anfang der Übertragungsdatei	3
UNH Anfang der Nachricht	5
BGM Nachrichtennummer	6
DTM Dokumentendatum	7
[1] SG1 REFERENZ MIT DATUM (O)	8
RFF Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	8
[1] SG2 MP-ID SENDER (R)	9
NAD MP-ID Sender	9
[2] SG4 KONTAKTINFORMATIONEN (O)	10
CTA Ansprechpartner	10
COM Kommunikationsverbindung	11
[1] SG2 MP-ID EMPFÄNGER (R)	12
NAD MP-ID Empfänger	12
UNS Abschnitts-Kontrollsegment	13
[1] SG5 LIEFER-, BZW. BEZUGSORT (M)	14
NAD Name und Adresse	14
[2] SG6 LOC-DTM-SG7-SG8-SG9 (M)	15
LOC Ortsangabe, Standort, Lokation Zähler	15
DTM Beginn (DTM 1)	16
DTM Periode (DTM 2)	17
[3] SG8 TAG MIT ZEIT-UMSCHALTUNG (O)	18
CCI Tag mit Zeit-Umschaltung	18
[3] SG9 MESSWERTREIHE (M)	19
LIN lfd. Position	19
PIA OBIS-Kennzahl	20
[4] SG10 ENTHÄLT DIE ENERGIEMENGE (M)	21
QTY Mengenangaben	21
STS Statuszusatzinformation	22
UNT Nachrichten-Endesegment	23
UNZ Nutzdaten-Endesegment	24

PROZESSBESCHREIBUNG

Lastgang - Tageslastgang

Die Übertragung von Tageslastgängen wird bei RLP-Zählpunkten verwendet. Der Verteilnetzbetreiber sendet diese Information für den Vortag werktäglich an den Lieferanten, der diesen Zählpunkt beliefert (die Uhrzeit, bis wann die Datenübermittlung erfolgt, ist im Dokument ‚MaCo Model‘ beschrieben).

Die Belieferung beginnt für den Tag, ab dem der Lieferant den Zählpunkt beliefert.

NACHRICHTENFORMATBESCHREIBUNG**UNB | Anfang der Übertragungsdatei****Level: 0 | Number: 0 | State: M | Repeat: 1****SegmentGroup-Hierarchy**

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
S001		M			Syntax-Bezeichner
	F0001	M	a	4	Syntax-Kennung
		X	UNOC - UN/ECE-Zeichensatz C		
	F0002	M	n	1	Syntax-Versionsnummer
		X	3 - Version 3		
	F0080	N		..0	
	F0133	N		..0	
S002		M			Absender der Übertragungsdatei
	F0004	M	an	..35	Absenderbezeichnung
			<i>MP-ID (Marktpartner-ID)</i>		
		X	21X000000001333E - Creos		
		X	20XDIEKIRCH----U - Creos (Diekirch)		
		X	20XV-D-ETTELBR-X - Creos (Ettelbrück)		
		X	20XV-D-LUXEMBRG6 - Creos (VDL)		
			<i>ungültiger EIC, 21X000000001333E verwenden!</i>		
		X	20X-ENOVOS-LUX-L - Enovos		
		X	20XLEOENERGY---5 - Enovos (Leo)		
		X	20XNORD-ENERGIE9 - Enovos (Nordenergie)		
		X	20XSTEINERGY---Q - Enovos (Steinergy)		
		X	20X-SUD-STROUM-M - Sudstrom (Lieferant)		
		X	20XV-ESCH-AL---R - Sudstrom (VNB)		
		X	20XMERSCH-TRADE5 - Electris (Lieferant)		
		X	20XMERSCH-----Y - Electris (VNB)		
		X	20XEIDA-----J - Eida		
		X	22X10092011----M - Arcelor Mittal		
		X	13XVERBUND1234-P - Verbund Austrian Power Trading		
		X	11XELECTRABEL--Z - Engie/Electrabel		
		X	99XCEGEDEL-PROD-1 - Produktion - Enovos		
			<i>Einspeiser-Marktpartner</i>		
		X	20XNORD-ENERGPROD - Produktion - Enovos (Nordenergie)		
			<i>Einspeiser-Marktpartner</i>		
		X	20XSTEINERGY-PROD - Produktion - Enovos (Steinergy)		
			<i>Einspeiser-Marktpartner</i>		
	F0007	R	an	..4	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier
		X	020 - Vergaben vom Transportnetzbetreiber (ÜNB)		
	F0008	N	an	..35	
	F0042	N	an	..35	
S003		M			Empfänger der Übertragungsdatei
	F0010	M	an	..35	Empfängerbezeichnung
			<i>MP-ID (Marktpartner-ID)</i>		
		X	21X000000001333E - Creos		
		X	20XDIEKIRCH----U - Creos (Diekirch)		
		X	20XV-D-ETTELBR-X - Creos (Ettelbrück)		
		X	20XV-D-LUXEMBRG6 - Creos (VDL)		
			<i>ungültiger EIC, 21X000000001333E verwenden!</i>		

		X	20X-ENOVOS-LUX-L - Enovos		
		X	20XLEOENERGY---5 - Enovos (Leo)		
		X	20XNORD-ENERGIE9 - Enovos (Nordenergie)		
		X	20XSTEINERGY---Q - Enovos (Steinery)		
		X	20X-SUD-STROUM-M - Sudstrom (Lieferant)		
		X	20XV-ESCH-AL---R - Sudstrom (VNB)		
		X	20XMERSCH-TRADE5 - Electris (Lieferant)		
		X	20XMERSCH-----Y - Electris (VNB)		
		X	20XEIDA-----J - Eida		
		X	22X10092011----M - Arcelor Mittal		
		X	13XVERBUND1234-P - Verbund Austrian Power Trading		
		X	11XELECTRABEL--Z - Engie/Electrabel		
		X	99XCEGEDEL-PROD-1 - Produktion - Enovos		
			<i>Einspeiser-Marktpartner</i>		
		X	20XNORD-ENERGPROD - Produktion - Enovos (Nordenergie)		
			<i>Einspeiser-Marktpartner</i>		
		X	20XSTEINERGY-PROD - Produktion - Enovos (Steinery)		
			<i>Einspeiser-Marktpartner</i>		
	F0007	R	an	..4	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier
		X	020 - Vergeben vom Transportnetzbetreiber (ÜNB)		
	F0014	N	an	..35	
	F0046	N	an	..35	
S004		M			Datum/Uhrzeit der Erstellung
	F0017	M	n	6	Datum der Erstellung
	F0019	M	n	4	Uhrzeit der Erstellung
F0020		M	an	..14	Datenaustauschreferenz
			<i>Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei, vergeben vom Sender.</i>		
S005		N			
F0026		R	an	..14	Ausprägungen von MSCONS-Nachrichten
		X	LG - Tages-Lastgang (Leistungswerte)		
			<i>Übertragung von Tages-Lastgängen (96 ¼ Std.-Werte)</i>		

Additional Information

Für Übertragungs- zwecke und Geschäftspartnerzuordnung

EDI-Example

```
UNB+UNOC:3+20XV-D-LUXEMBRG6:500+20XLEOENERGY---
5:500+170902:0030+000000425311++VL'
```

UNH | Anfang der Nachricht

Level: 0 | Number: 10 | State: M | Repeat: 1

SegmentGroup-Hierarchy

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
F0062		M	an	..14	Nachrichten-Referenznummer
S009		M			Nachrichten-Kennung
	F0065	M	an	..6	Nachrichtentyp-Kennung
		X	MSCONS - Bericht über den Verbrauch messbarer Dienstleistungen		
	F0052	M	an	..3	Versionsnummer des Nachrichtentyps
		X	D - Entwurfs-Version		
	F0054	M	an	..3	Freigabenummer des Nachrichtentyps
		X	04B - Ausgabe 2004 - B		
	F0051	M	an	..2	Verwaltende Organisation
		X	UN - UN/CEFACT		
	F0057	R	an	..6	Anwendungscode der zuständigen Organisation
		X	1.0 - Versionsnummer des zugrundeliegenden LuxMaco-MIGs		
	F0110	N	an	..6	
	F0113	N	an	..6	

Additional Information

Mitteilung d. EDI- Nachrichtentyps

EDI-Example

```
UNH+000000425312+MSCONS:D:04B:UN:1.0'
```

BGM | Nachrichtennummer

Level: 1 | Number: 20 | State: M | Repeat: 1

SegmentGroup-Hierarchy

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
S002		R			Dokumenten-/Nachrichtenname
	F1001	R	an	..3	Dokumentenname, Code
		X	7 - Prozessdatenbericht, Messwerte		
	F1131	N	an	..17	
	F3055	N	an	..3	
	F1000	N	an	..35	
S106		R			Dokumenten-/Nachrichten-Identifikation
	F1004	R	an	..35	Dokumentnummer
		<i>EDI-Nachrichtennummer vergeben vom Absender des Dokuments</i>			
	F1056	N	an	..9	
	F1060	N	an	..6	
F1225		R	an	..3	Nachrichtenfunktion, Code
		X	9 - Original		

Additional Information

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln. DE 1225: Die Nachrichtenfunktion, codiert ist ein kritisches Datenelement in diesem Segment. Sie betrifft alle Daten einer Nachricht. Demzufolge muss pro Nachrichtenfunktion eine Nachricht erstellt werden. Es gelten die folgenden Regeln für eingeschränkte Codewerte: 9 = Original – Ein Hinweis für den Empfänger, dass diese Nachricht eine Original-Nachricht und kein Ersatz oder Duplikat ist. 1 = Storno – Für den Fall, dass der gesamte Inhalt einer vorangegangenen Nachricht zurückgenommen werden soll. Die Referenz zu dieser Nachricht wird über SG1 RFF vorgenommen.

EDI-Example

```
BGM+7+000000425312+9'
```

DTM | Dokumentendatum

Level: 1 | Number: 30 | State: M | Repeat: 1

SegmentGroup-Hierarchy

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
S507		M			Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
	F2005	M	an	..3	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier
		X	137 - Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit		
	F2380	R	an	..35	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	F2379	R	an	..3	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code
		X	203 - CCYYMMDDHHMM		

Additional Information

EDI-Example

DTM+137:201709020030:203'

[1] SG1 | REFERENZ MIT DATUM (O)

RFF | Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht

Level: 1 | Number: 60 | State: M | Repeat: 1

SegmentGroup-Hierarchy

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	50	SG1	O	1	Referenz mit Datum

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
S506		M			Referenz
	F1153	M	an	..3	Referenz, Qualifier
		X	AGI - Beantragungsnummer		
	F1154	R	an	..70	Referenznummer
	F1156	N	an	..6	
	F4000	N	an	..35	
	F1060	N	an	..6	

Additional Information

Sofern die vorangegangene Nachricht vom Typ UTILMD ist, wird auf die eindeutige Vorgangsnummer (IDE+24) referenziert.

EDI-Example

```
RFF+ACW:AFN9523'
```


[1] SG2 | MP-ID SENDER (R)**NAD | MP-ID Sender****Level: 1 | Number: 90 | State: M | Repeat: 1****SegmentGroup-Hierarchy**

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	80	SG2	R	1	MP-ID Sender

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
F3035		M	an	..3	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
		X	MS - Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender		
S082		R			Identifikation des Senders
	F3039	M	an	..35	EIC-Code des Marktpartners
		X	21X000000001333E - Creos		
		X	20XDIEKIRCH----U - Creos (Diekirch)		
		X	20XV-D-ETTELBR-X - Creos (Ettelbrück)		
		X	20XV-D-LUXEMBRG6 - Creos (VDL)		
			<i>ungültiger EIC, 21X000000001333E verwenden!</i>		
		X	20X-ENOVOS-LUX-L - Enovos		
		X	20XLEOENERGY---5 - Enovos (Leo)		
		X	20XNORD-ENERGIE9 - Enovos (Nordenergie)		
		X	20XSTEINERGY---Q - Enovos (Steinergy)		
		X	20X-SUD-STROUM-M - Sudstrom (Lieferant)		
		X	20XV-ESCH-AL---R - Sudstrom (VNB)		
		X	20XMERSCH-TRADE5 - Electriss (Lieferant)		
		X	20XMERSCH-----Y - Electriss (VNB)		
		X	20XEIDA-----J - Eida		
		X	22X10092011----M - Arcelor Mittal		
		X	13XVERBUND1234-P - Verbund Austrian Power Trading		
		X	11XELECTRABEL--Z - Engie/Electrabel		
		X	99XCEGEDEL-PROD-1 - Produktion - Enovos		
			<i>Einspeiser-Marktpartner</i>		
		X	20XNORD-ENERGPROD - Produktion - Enovos (Nordenergie)		
			<i>Einspeiser-Marktpartner</i>		
		X	20XSTEINERGY-PROD - Produktion - Enovos (Steinergy)		
			<i>Einspeiser-Marktpartner</i>		
	F1131	N	an	..17	
	F3055	R	an	..3	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code
		X	020 - Vergeben vom Transportnetzbetreiber (ÜNB)		

Additional Information**EDI-Example**

NAD+MS+9900259000002::020'

[2] SG4 | KONTAKTINFORMATIONEN (O)**CTA | Ansprechpartner****Level: 2 | Number: 150 | State: M | Repeat: 1****SegmentGroup-Hierarchy**

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	80	SG2	R	1	MP-ID Sender
2	140	SG4	O	1	Kontaktinformationen

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
F3139		R	an	..3	Funktion des Ansprechpartners, Code
		X	IC - Informationskontakt		
S056		R			Abteilung oder Bearbeiter
	F3413	N	an	..17	
	F3412	R	an	..35	Abteilung oder Bearbeiter
		<i>Bitte hier Informationen zum zuständigen Sachbearbeiter angeben.</i>			

Additional Information**EDI-Example**

CTA+IC+:P GETTY'

COM | Kommunikationsverbindung

Level: 3 | Number: 160 | State: R | Repeat: 5

SegmentGroup-Hierarchy

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	80	SG2	R	1	MP-ID Sender
2	140	SG4	O	1	Kontaktinformationen

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
S076		M			Kommunikationsverbindung
	F3148	M	an	..512	Nummer / Adresse
	F3155	M	an	..3	Kommunikationsadresse, Qualifier
		X	EM - Elektronische Post		
		X	FX - Telefax		
		X	TE - Telefon		
		X	AJ - weiteres Telefon		
		X	AL - Handy		

Additional Information

EDI-Example

COM+003222271020:TE'

[1] SG2 | MP-ID EMPFÄNGER (R)**NAD | MP-ID Empfänger****Level: 1 | Number: 90 | State: M | Repeat: 1****SegmentGroup-Hierarchy**

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	80	SG2	R	1	MP-ID Empfänger

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
F3035		M	an	..3	Nachrichtenempfänger
		X	MR - Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender		
S082		R			Identifikation des Empfängers
	F3039	M	an	..35	EIC-Code des Marktpartners
		X	21X000000001333E - Creos		
		X	20XDIEKIRCH----U - Creos (Diekirch)		
		X	20XV-D-ETTELBR-X - Creos (Ettelbrück)		
		X	20XV-D-LUXEMBRG6 - Creos (VDL)		
			<i>ungültiger EIC, 21X000000001333E verwenden!</i>		
		X	20X-ENOVOS-LUX-L - Enovos		
		X	20XLEOENERGY---5 - Enovos (Leo)		
		X	20XNORD-ENERGIE9 - Enovos (Nordenergie)		
		X	20XSTEINERGY---Q - Enovos (Steinergy)		
		X	20X-SUD-STROUM-M - Sudstrom (Lieferant)		
		X	20XV-ESCH-AL---R - Sudstrom (VNB)		
		X	20XMERSCH-TRADE5 - Electriss (Lieferant)		
		X	20XMERSCH-----Y - Electriss (VNB)		
		X	20XEIDA-----J - Eida		
		X	22X10092011----M - Arcelor Mittal		
		X	13XVERBUND1234-P - Verbund Austrian Power Trading		
		X	11XELECTRABEL--Z - Engie/Electrabel		
		X	99XCEGEDEL-PROD-1 - Produktion - Enovos		
			<i>Einspeiser-Marktpartner</i>		
		X	20XNORD-ENERGPROD - Produktion - Enovos (Nordenergie)		
			<i>Einspeiser-Marktpartner</i>		
		X	20XSTEINERGY-PROD - Produktion - Enovos (Steinergy)		
			<i>Einspeiser-Marktpartner</i>		
	F1131	N	an	..17	
	F3055	R	an	..3	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code
		X	020 - Vergeben vom Transportnetzbetreiber (ÜNB)		

Additional Information**EDI-Example**

NAD+MR+9900259000002::020'

UNS | Abschnitts-Kontrollsegment

Level: 1 | Number: 160 | State: M | Repeat: 1

SegmentGroup-Hierarchy

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
F0081		M	a	1	Abschnittskennung, codiert
		X	D - Trennung von Kopf- und Positionsteil		

Additional Information

Dieses Segment dient der Trennung von Kopf- und Positionsteil einer Nachricht.

EDI-Example

UNS+D'

[1] SG5 | LIEFER-, BZW. BEZUGSORT (M)**NAD | Name und Adresse****Level: 1 | Number: 180 | State: M | Repeat: 1****SegmentGroup-Hierarchy**

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	170	SG5	M	1	Liefer-, bzw. Bezugsort

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
F3035		M	an	..3	Beteiligter, Qualifier
		X	DP - Lieferanschrift		

Additional Information

Dieses Segment wird zur Identifikation des "Lieferortes" genutzt. DP: Angabe des Zählpunktes des Leistungsempfängers an der Übergabe-/ Abnahmestelle in SG6-LOC. DED: Angabe der Standard-Lastprofil-Bezeichnung in SG6-LOC. Z15: EEG-Überführungszeitreihe in SG6-LOC.

EDI-Example

NAD+DP '

[2] SG6 | LOC-DTM-SG7-SG8-SG9 (M)**LOC | Ortsangabe, Standort, Lokation Zähler****Level: 2 | Number: 200 | State: M | Repeat: 1****SegmentGroup-Hierarchy**

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	170	SG5	M	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
2	190	SG6	M	1	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
F3227		M	an	..3	Ortsangabe, Qualifier
		X	172 - Zählpunkt		
S517		R			Ortsangabe
	F3225	R	an	..35	Ortsangabe, Code
	F1131	N	an	..17	Codeliste, Code
	F3055	R	an	..3	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code
		X	89 - Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber)		
	F3224	N	an	..256	Ortsangabe

Additional Information**EDI-Example**

LOC+172+DE00014559929E00856996N5139699L01:::89'

DTM | Beginn (DTM 1)

Level: 3 | Number: 210 | State: R | Repeat: 1

SegmentGroup-Hierarchy

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	170	SG5	M	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
2	190	SG6	M	1	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
S507		M			Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
	F2005	M	an	..3	Qualifier
		X	163 - Verarbeitung, Beginndatum/-zeit		
	F2380	R	an	..35	Wert
	F2379	R	an	..3	Code
		X	303 - CCYMMDDHHMMZZZ		
		X	102 - CCYMMDD		

Additional Information

Dieses Segment wird benutzt, um den Beginn-Zeitpunkt (Ablesung, Erfassung, Erzeugung) anzugeben.

EDI-Example

```
DTM+163:201002011100?+1:303'
```


DTM | Periode (DTM 2)

Level: 3 | Number: 210 | State: R | Repeat: 1

SegmentGroup-Hierarchy

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	170	SG5	M	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
2	190	SG6	M	1	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
S507		M			Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
	F2005	M	an	..3	Qualifier
		X	672 - zugewiesene Periode		
	F2380	R	an	..35	Wert
	F2379	R	an	..3	Code
		X	806 - Minuten		

Additional Information

Dieses Segment wird benutzt, um bei periodisch erfassten Werten (Lastprofilen) die Dauer der Messperiode anzugeben.

EDI-Example

DTM+672:15:806'

[3] SG8 | TAG MIT ZEIT-UMSCHALTUNG (O)**CCI | Tag mit Zeit-Umschaltung****Level: 3 | Number: 260 | State: M | Repeat: 1****SegmentGroup-Hierarchy**

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	170	SG5	M	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
2	190	SG6	M	1	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
3	250	SG8	O	1	Tag mit Zeit-Umschaltung

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
F7059		R	an	..3	Klassentyp, Code
		X	10 - Verantwortlicher		
S502		N			Einzelheiten zu Maßangaben
S240		R			Merkmalsbeschreibung
	F7037	M	an	..17	Tag mit Zeit-Umschaltung, codiert.
		X	WS - Tag mit Umschaltung Winter-Sommerzeit		
		X	SW - Tag mit Umschaltung Sommer-Winterzeit		
	F1131	N	an	..17	
	F3055	N	an	..3	
	F7036	N	an	..35	
	F7036	N	an	..35	

Additional Information**EDI-Example**

CCI+10++WS '

[3] SG9 | MESSWERTREIHE (M)**LIN | lfd. Position****Level: 3 | Number: 290 | State: M | Repeat: 1****SegmentGroup-Hierarchy**

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	170	SG5	M	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
2	190	SG6	M	1	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
3	280	SG9	M	99999	Messwertreihe

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
F1082		R	an	..6	Laufende Positionsnummer innerhalb eines Messpunktes
		<i>von 1 bis n)</i>			

Additional Information

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils innerhalb einer Lokation an. Der Positionsteil wird durch Wiederholung von Segmentgruppen gebildet, die immer mit einem LIN-Segment beginnen. Die Positionsnummer wird hochgezählt, um verschiedene Messwerte (mehrere Zählwerke) oder Messwertreihen (z. B. Wirk- und Blindarbeit) an einem Mess- oder Zählpunkt zu bilden.

EDI-Example

LIN+1 '

PIA | OBIS-Kennzahl

Level: 4 | Number: 300 | State: R | Repeat: 1

SegmentGroup-Hierarchy

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	170	SG5	M	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
2	190	SG6	M	1	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
3	280	SG9	M	99999	Messwertreihe

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
F4347		M	an	..3	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier
		X	5 - Produktidentifikation		
S212		M			Art der Messwerte (OBIS-Kennzahlen)
	F7140	R	an	..35	OBIS-Kennzahl
			<i>Mit "\?" wird das Escapezeichen vor Doppelpunkt beschrieben!</i>		
		X	1-1\?:1.29.0 - A+ RLP-Lastgang Wirkverbrauch (kW)		
		X	1-1\?:2.29.0 - A- RLP-Lastgang Wirkeinspeisung (kW)		
		X	1-1\?:3.29.0 - R+ RLP-Lastgang Blindverbrauch (kvar)		
		X	1-1\?:4.29.0 - R- RLP-Lastgang Blindeinspeisung (kvar)		
	F7143	R	an	..3	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code
		X	SRW - OBIS-Kennzahl		
	F1131	N	an	..17	
	F3055	N	an	..3	

Additional Information

Dieses Segment wird benutzt, um die Produktidentifikation für die aktuelle Position unter Verwendung des OBIS-Kennzeichens anzugeben.

EDI-Example

PIA+5+1-1?:1.8.1:SRW'

[4] SG10 | ENTHÄLT DIE ENERGIEMENGE (M)**QTY | Mengenangaben****Level: 4 | Number: 360 | State: M | Repeat: 1****SegmentGroup-Hierarchy**

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	170	SG5	M	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
2	190	SG6	M	1	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
3	280	SG9	M	99999	Messwertreihe
4	350	SG10	M	100	Enthält die Energiemenge

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
S186		M			Mengenangaben
	F6063	M	an	..3	Menge, Qualifier
		X			220 - Abgelesener Wert (wahrer Wert, abrechnungsrelevant)
		X			67 - Ersatzwert - geschätzt, veranschlagt (abrechnungsrelevant)
	F6060	M	an	..35	Menge
	F6411	N	an	..8	

Additional Information

Für die in Segmentgruppe 10 (QTY) anzugebenden Werte sind bei elektrischer Energie max. 3 Nachkommastellen vorgesehen.

Bei SLP-Wandlermessung ist der Wandlerfaktor beim Zählerstand nicht einzubeziehen, bei Leistungsmengen hingegen zu berücksichtigen.

EDI-Example

```
QTY+220:4250.465'
```

STS | Statuszusatzinformation

Level: 5 | Number: 380 | State: O | Repeat: 4

SegmentGroup-Hierarchy

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B
1	170	SG5	M	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
2	190	SG6	M	1	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
3	280	SG9	M	99999	Messwertreihe
4	350	SG10	M	100	Enthält die Energiemenge

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
S601		R			Statuskategorie
	F9015	M	an	..3	Statuskategorie, Code
	F1131	N	an	..17	
	F3055	N	an	..3	
S555		N			
S556		R			Statusanlaß
	F9013	M	an	..3	Statuszusatzinformation
		<i>W=Wahrer Wert; E=Ersatzwert</i>			
		X	ZB1 - Geschätzt (E)		
		X	ZB2 - Korrigiert (W,E)		
		X	ZB3 - Montagewert (W)		
		X	ZB4 - Demontagestwert (W)		
	F1131	N	an	..17	
	F3055	N	an	..3	
	F9012	N	an	..256	

Additional Information

EDI-Example

STS+8++Z83 '

UNT | Nachrichten-Endesegment

Level: 1 | Number: 650 | State: M | Repeat: 1

SegmentGroup-Hierarchy

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
F0074		M	n	..10	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
					<i>Hier wird die Gesamtzahl der Segmente einer Nachricht angegeben</i>
F0062		M	an	..14	Nachrichten-Referenznummer
					<i>Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden</i>

Additional Information

EDI-Example

UNT+107+1 '

UNZ | Nutzdaten-Endesegment

Level: 0 | Number: 1000 | State: M | Repeat: 1

SegmentGroup-Hierarchy

Lvl.	Nr.	Name	State	Repeat	Title
0	0000	MSCONS	M	1	1.0B

Segment-Structure

Lvl1	Lvl2	State	Type	Length	Description
F0036		M	n	..6	Datenaustauschzähler
					<i>Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei</i>
F0020		M	an	..14	Datenaustauschreferenz
					<i>Identisch mit DE0020 im UNB-Segment</i>

Additional Information

EDI-Example

UNZ+1+X'